Manual de usuario de la Aplicación Cliente

1. Instale este fichero incluido en el CD suministrado con su cámara Wanscam

y localice el siguiente programa instalado en su equipo

2. Haga doble clic para ejecutar la aplicación Wanscam instalada (tenga en cuenta que si utiliza Win7 versión de 64bits, o una versión similar, es posible que necesite ser ejecutado en Modo Compatible para un correcto funcionamiento).







Añadir camaras:



Haga clic en "Device Set", para que abra una ventana como la siguiente:

Haga clic en "Open search tools", y a continuación en "search." Con esto, las cámaras instaladas en su red local serán añadidas.

2 Wanscam								×
System Screen V	/iew Help		100					
							wans	cam
	Davies		-			x		-
	Uevice							
	Device name	IP	po	rt User	Video typ	xe		
							1 = = 1	IR 050
							Curtam Cat	Denice Set
							System Set	Dence Set
							ALL	
								_
	Close search tools		add	modify	delete	Delete Al		_
	Device name		IP	port	DID	T.		_
	IPCAM		192.168.1.19	99	JWEV-03042	4-XVDGK		_
								_
								_
								_
								_
	·							
						search		
	C		T					

Haga doble clic en la dirección IP de la cámara, introduzca el nombre de usuario y la contraseña en la nueva ventana que le aparecerá.

Atención: "Jpeg stream" debe ser seleccionado para las series JW con codec H264.

Main stream debe ser seleccionado para camaras HW. NO active la casilla "P2P".

Haga clic en "OK". A continuación ya debe poder ver la cámara añadida.

2 Wanscam				
System Screen View Help				
				wanscam
Device			1 2	
Device name	IP	port User	Video type	
	1		×	
	Device IPCAM			
	p 192.168.1.19	Por	t 99	∓ ↔ IR 050
	User admin	Pwd		
	Video (jpeg stream	•		System Set Device Set
	P2P 🔽			ALL
	ID JWEV-030424-XVDGK		K Cance	
Close search too	bbe ek	modify	delete Delete All	-
Device name	IP	port	DID	
IPCAM	192.168.1.	19 99	JWEV-030424-XVDGK	
			search	
	Ť			

Al hacer clic en "OK", la cámara que acaba de añadir debe ser visible en el apartado "Lista de cámaras".

2 Wanscam	1				
System Screen V	/iew Help				
	Device				wanscam
	Device name IPCAM	IP JWEV-030424-XVDGK	port User admin	Video type	
					tree to the
	Close search tools Device name IPCAM	IP 192. 168. 1. 1	port 9 99	DID JWEV-030424-XVDGK	
				sear	ah

Para finalizar cierre la ventana.

Manteniendo pulsado el botón izquierdo del ratón, arrastre la cámara al cuadro en blanco. A continuación el video será visible y el símbolo de exclamacion pasará a color verde.

I	2 Wanscam		
	System Screen View Help		
			wanscam
		¥	t ↔ R 050 ∴ ∞ Φ System Set Device Set
			Trix IPCAM (p2p)



Explicación de los controles:



vision de varias camaras al mismo tiempo

Nota: Haciendo doble clic en la pantalla puede ampliar la camara. Doble clic en el nombre de la camara puede ir a configuracion de la cámara, como configuración wifi y de email. Utilización del programa para ver las cámaras desde Internet

- Ejecute el programa y haga clic en "Device Set", a continuación click "add" para añadir cámaras manualmente
- 2. Introduzca la ID de la camara, nombre de usuario, y contraseña, desactive casilla "P2P", y haga clic en "OK"

2 Wanscam		
System Screen View Help		
		wanscam
(D) (D)		
Cevice		
Device name	IP port User Video type	
	X	
	Device IPCAM	
	IP 192.168.1.19 Port 99	± ± <u>IR</u> <u>00</u>
	User admin Pwd	> A \otimes ϕ
	Video peg stream •	System Set Device Set
		ALL
	ID JWEV-030424-WOOK	
Close search tools	add modify delete Delete All	
Device name	IP port DID	
	sea	rdh
	The second se	

Arrastre la cámara a la pantalla



Si encuentra algún problema con la configuración no dude en contactarnos.

Visite periodicamente nuestra web para obtener información actualizada y sugerencias de uso.

www.wans-cam.es