

Instrucciones Interruptor inalámbrico

Parámetros

Producto: Contacto inteligente
Voltaje: AC 90-250V
Consumo: 10A (Máximo)
Frecuencia AC: 5-60Hz
Máxima potencia 2200W en 220V

Como instalar



1.Descarga y registro

- Escanea el código QR para descargar la APP **"Smart Life"** desde Google Play Store o APP Store
- Introduce los datos del registro o registrate si es la primera vez accedes.
- La APP solo es compatible con redes WiFi 2.4Ghz



Conexión WiFi

Preparación: Conecta el dispositivo a la electricidad y realiza una pulsación larga del botón on/off durante 5 segundos hasta que el indicador parpadee rápido. Desde la APP accede al apartado de **"Dispositivos"**

- Conecta tu teléfono a la red WiFi 2.4Ghz de tu Router con acceso a internet
- Pulsa en el botón + de la parte superior derecha de **"Dispositivos"**
- Comprueba el led parpadea rápidamente y pulsa en el icono de la APP
- Comprueba aparece el nombre de tu red WiFi. Introduce la contraseña y pulsa en **"Siguiente"**
- Espera unos segundos a que se realice la configuración y pulsa en **"Hecho"**


Modo AP

Si la configuración WiFi falla, puedes conectarte mediante el modo AP. Pulsa en el icono + de la parte superior derecha de **"Dispositivos"** para añadir dispositivo. Pulsa en **"Modo AP"** de la esquina superior derecha

- Realiza una pulsación del botón on/off hasta el indicador parpadee lento. Pulsa en la APP sobre el botón **"Siguiente"**
- Pulsa en **"Conectar ahora"**. Desde el gestor de tus redes WiFi en el teléfono y selecciona la red WiFi llamada **"SmartLife-XXXX"** y regresa a la APP **"Smart Life"**
- Espera unos segundos a que se realice la conexión y pulsa en **"Hecho"**
- Puedes modificar el nombre del dispositivo pulsando sobre el icono

Perfil

Desde el apartado de perfil puedes configurar datos personales sobre escenarios, compartir dispositivo,...



Notas

- Comprueba en primer lugar has recibido el producto correctamente y si tiene algún daño aparente
- Sigue las instrucciones especificadas para instalar el producto en las correctas condiciones
- Instala el interruptor inalámbrico alejado del alcance de los ruidos
- Conecta el producto de acuerdo a sus características
- El consumo total de las aplicaciones conectadas no puede superar el máximo permitido por el interruptor.
- No abras o trates de desarmar el interruptor por tu medios

Configuración Amazon Alexa

Preparación

- Descarga e instala APP Alexa
- Debes tener una cuenta en la APP Alexa (necesaria para utilizar la APP)
- APP Tuya Smart
- Cuenta en la APP Tuya Smart (el usuario necesita registrarse con una cuenta propia y un país)
- Es necesario tener un asistente de voz como Echo Dot, o similar
- Dispositivo inteligente como un enchufe WiFi

Renombra el dispositivo tras configurar correctamente.

Comprueba el nombre no tenga símbolos especiales

Configura Echo con Alexa

- Accede con la cuenta Alexa y la contraseña o registrate si es la primera vez accedes. Tras acceder por primera vez agrega el primer dispositivo




- Selecciona usuarios WiFi y espera unos minutos
- Tras aparecer un video sobre la configuración avanza siguiendo los pasos del asistente

Activar Skill en Alexa

- Selecciona "Skills" en la barra izquierda y busca "Smart Life". Instala y activa el Skill. Si aparecen más de un Skill selecciona el adecuado para la cuenta registrada


- Escribe el nombre de usuario y contraseña con el cual te has registrado previamente en la APP. Al aparecer el siguiente mensaje quiere decir ambas aplicaciones se han conectado correctamente



Permitir Skill en Alexa

- Tras hacer la configuración anterior correctamente podrás controlar el interruptor a través del asistente Alexa

*Para localizar nuevos dispositivos puedes utilizar el comando de voz "Alexa busca dispositivos". El proceso puede tardar unos 20 segundos en mostrar los resultados



alarmaszoom

